




# STROMVERSORGUNG (SWITCH-MODE) - MX010KD-155KG

Kategorie: Mikrowellen-Generatoren



## BILDERGALERIE



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Art</b>                          | Stromversorgung              |
| <b>Frequenz [MHz]</b>               | 2450                         |
| <b>Leistung [W]</b>                 | 10000                        |
| <b>Netzanschluss</b>                | 3~ (L1 / L2 / L3 / PE)       |
| <b>Netzanschluss Steuerkreis</b>    | 1 v 2 ~ (L / N v L2 / PE)    |
| <b>Netzspannung [V]</b>             | 480                          |
| <b>Netzspannung Steuerkreis [V]</b> | 230 / 208                    |
| <b>Netzfrequenz [Hz]</b>            | 50 / 60                      |
| <b>Kühlung</b>                      | Luft / Wasser                |
| <b>MW-Leistung Puls maximal [W]</b> | -                            |
| <b>Frontplatte (HMI)</b>            | Bedienteil mit Hauptschalter |
| <b>Kundenschnittstelle</b>          | front display                |
| <b>Kundenschnittstelle 2</b>        | Can-Bus                      |
| <b>Kundenschnittstelle 3</b>        | A/D                          |
| <b>Kundenschnittstelle 4</b>        | RS-232                       |
| <b>Kundenschnittstelle 5</b>        | -                            |
| <b>Breite [mm (inch)]</b>           | 484 (19,06)                  |
| <b>Höhe [mm (inch)]</b>             | 128 (5,04)                   |
| <b>Tiefe [mm (inch)]</b>            | 607 (23,90)                  |
| <b>Schutzklasse</b>                 | IP20                         |
| <b>Isolator</b>                     | Nein                         |
| <b>Zugehöriger Mikrowellenkopf</b>  | MH010KS-250BF                |
| <b>Netzteiltechnik</b>              | Switch-Mode                  |